

Cisco Tarih Saat Ayarlama

Cisco network cihazlarında tarih/saat ayarlamak için [ayrıcalklı modda](#) iken **clock set** komutu girilir. **clock set** komutunun kullanımını aşağıdaki gibidir:

clock set hh:mm:ss DD ay_adı yyyy

set clock komutu parametre açıklaması

Parametre Adı	Açıklaması
hh	24 saat formatında saat
mm	Dakika değeri
ss	Saniye değeri
DD	Tarihin gün değeri
ay_adı	Tarih ayarlanacak ayın ingilizce adı (değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir)
yyyy	Tarihin yıl kısmı

set clock komutu ay_adı değeri için ay isimleri

Türkçe Ay Adı	Komuta Girilecek Değer
january	Ocak
february	Şubat
march	Mart
april	Nisan
may	Mayıs
june	Haziran
july	Temmuz
august	Ağustos
september	Eylül

october	Ekim
november	Kasım
december	Aralık

Örnek: Bir switchin tarihini 15 Ekim 2016 Saat 19:00:00 olarak ayarlayalım.

Cisco Kullanıcı Modları

Cisco cihazlarını yapılandırırken kullanılan üç adet mod bulunmaktadır. Bunlar kullanıcı EXEC modu, Ayrıcalıklı EXEC modu ve Global Konfigure EXEC modudur.



Kullanıcı Modları

- Cihaz üzerinde saat görüntüleme, ayarlama gibi temel ayarlamalar yapılacaksa bu mod kullanılır. Komut istemi ekranında yapılandırılacak cihaz isminden sonra > işaretinin olması bu modda çalıştığınızı gösterir.
- Ayrıcalıklı EXEC moda geçiş yapıldığında cihaz üzerinde her türlü işlemi yapmaya yetkili ekrana giriş yapmış olursunuz. Bu moda geçiş yapmak için: kullanıcı modda iken enable komutu girilir ve ENTER'a basılır. Moda giriş yapıldıktan sonra cihaz adının yanında bulunan > işareti # olarak değişir.
- Cihaza ait her hangi bir yapılandırma ayarını değiştirmek için global madda çalışmanız gerekmektedir. Global moda Ayrıcalıklı modda iken geçebilirsiniz. Global moda geçmek için: ayrıcalıklı modda iken configure [yapılandırılacak alan] komutu girilip ENTER

basılır. Bu işlemden sonra cihaz isminin yanında (config-alan)# görünür.



Modlar Arası Geçiş ve Kod Örnekleri